

照明操作卓

丸茂電機 PRETYNA-M

- ・プリセットフェーダー 60本×3段 (1段モード時×180本)
- ・A/Bクロスフェーダー×1
- ・サブマスターフェーダー 30本×99ページ
- ・シーン記憶 0.1～999.9シーン
- ・チェイス機能 99ステップ×99チェイス
- ・GMフェーダー
- ・外部記憶装置 マルチメディアドライブ、FD
- ・使用可能メディア SDカード、CFカード、FD
- ・読込可能データ JASCII (COMOS→JASCII変換可能 JASCII→COMOS変換も可能)

ボーダーライト (1Bo 2Bo-スクリーン共吊) ※電動-2点までタッチ記憶可能

#72#78#W 200w(ハロゲン球)×各色27灯
切替6回路 (C型20A) 平行15A直回路×1 DMX OUT×1系統 (5P)

サスペンションライト (1～3SUS) ※電動-2点までタッチ記憶可能

C型20A (容量3kw) 14回路 平行15A直回路×2 DMX OUT×2系統 (5P)
1SUS ○×13 ◎×16 RIKURI26°×4
2SUS ○×11 ◎×20 RIKURI26°×6
3SUS ○×8 ◎×20 RIKURI26°×6
(○=1kwCSQ ◎=1kwFQ RIKURI=750w) ※20C-T変換 回路口分吊り下げ

アッパーホリゾンライト ※電動-2点までタッチ記憶可能

#71#72#63#22 500w(ハロゲン球)×各色16灯
フィルターサイズ 270mm×230mm

ローホリゾンライト

#72#59#22#40 500w(ハロゲン球)×各色16灯
フィルターサイズ 240mm×240mm
60Cコンセント上手回路タイプ×4 (W=2m)
60Cコンセント下手回路タイプ×4 (W=2m)

フロントサイドライト 上下同様

C型20A×8回路+移動ユニット (C型20A)×3回路
C型60A ND回路×2 平行15A直回路×2 DMX OUT×2系統 (5P)
○×16 ◎×2 (バンドア付) RIKURI26°×2
(○=1kwLNC ◎=1kwFQ RIKURI26°=750w)

シーリングライト

C型30A 12回路+移動ユニット (C型20A)×6回路
C型60A ND回路×2 平行15A直回路×2 DMX OUT×2系統 (5P)
●×24 ◎×12 (バンドア付)
(●=1,5kwLNC ◎=1kwFQ)

ギャラリー (1～2GL)

C型60A ND回路×2 DMX OUT×2系統 (5P)

フロア回路

C型30A (上下別) F回路×1～4 FC回路1～12	※舞台上上下と奥上下に集中コンセントBOX有各回路とコンモです
C型60A (上下別) LHO回路×1～4	・上前BOX: 上F1～4 上FC1～6
移動ユニット (C型20A) 6回路 (舞台奥常設)	・下前BOX: 下F1～4 下FC1～6
(dim177～182)	・上奥BOX: 上FC7～12 上LHO1～4
	・下奥BOX: 下FC7～12 下LHO1～4